

Bezdrátový detektor kouře je fotoelektrický detektor, jehož funkcí je preventivní ochrana objektů před vznikem požáru. Detektor je pod stálým dohledem bezdrátového přijímače. Vyhovuje standardu evropské unie EN14604:2005.



Technická specifikace

Napájení: 6V, 2xCR123 3V (životnost přibližně 3 roky)

Proudový odběr: 55mA (při vysílání), 10 μ A (v klidu)

Anténa: zabudovaný interní vodič

Vysílací frekvence: 868MHz

Přenosy: alarmu, nízkého stavu baterie, ztráty signálu (zaručení)

Rozsah vlhkosti: 10%-85% RH (ne-kondenzující)

LED indikace: zapnuto, porucha a alarm (červená LED)

Hlasitý alarm: 85dB/3m

Operační teplota: -10 až 40 °C

Rozměry: D-148mm x V- 53mm